



MARUI-Plugin

サポートコミュニティ

MARUI_VidCapDevParamコマンド

ビデオカメラのパラメータにアクセスします。
すべてのパラメータを照会できます。(-q flag)

-whitebalance (-wb) <int>

色温度 (ケルビン)
0は自動ホワイトバランス

-exposure (-exp) <int>

2秒間のログベースでのエクスポージャー設定
たとえば、-10 = 1/1024秒です。
0は自動エクスポージャー時間を示します。

-contrast (-c) <int>

Gain係数0.01ステップ
1~10,000の値が可能です。
0 = 自動契約

-gamma (-gam) <int>

ガンマ補正0.01ガンマステップ
1~500の値が可能です。
0 = 自動ガンマ

-gain (-g) <int>

ゲイン調整 (デバイスに依存)
負の値も可能です。
0 = 自動利得制御

-fstop (-fst) <int>

アイリスは0.1fstopステップで設定します。
0 = 自動fstop

-focus (-foc) <int>

フォーカス距離 (mm)
0 = 自動焦点

-hueadjust (-hue) <int>

0.01度単位での色相調整
-18000～+ 18000

-saturation (-sat) <int>
彩度調整

-load (-l) <string>
ディスク上のパラメータファイルから現在のWebカメラパラメータをロードします。

-save (-s) <string>
現在のWebカメラパラメータをディスク上のパラメータファイルに保存します。